



ЕС ДЖИ СЪПОРТ ЕООД

КАСОВИ АПАРАТИ, ВЕЗНИ, POS, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

гр.София , бул."Александър Стамболийски" 128 , Партер
paro2003@abv.bg

<http://sgsupport.bg>

GSM: 0887-32-39-39 ;

Кратка инструкция за работа с касов апарат DATECS ** KL

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ

Апаратът се включва чрез натискане на . На дисплея се индицира **1) Регистрация** .

Апаратът се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша

РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ (РАБОТА)

1. За да влезете в режим Регистрация от **1) Регистрация** натиснете клавиш

2. На дисплея се изобразява: . Въведете и натиснете

3. Маркираме сума от цифровата клавиатура,избираме група от бутоните ,
проверяваме сумата със бутон и приключваме бона с

РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

1. За да влезете в режим Отчети от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш

2. На дисплея се изобразява: .Въведете и натиснете

3. Стартираме дневният отчет с бутон

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ДАТА ДО ДАТА

1. От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиши и

2. Въвеждаме и

3. Въвеждаме начална дата от цифровата клавиатура във формат **ДДММГГ** и натискаме

4. Въвеждаме крайна дата от цифровата клавиатура във формат **ДДММГГ** и натискаме

ПРИМЕР ЗА МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ



БУТОН ИЗЧИСТВА САМО ДИСПЛЕЯ !!!

АНУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБА С БУТОН ПРЕДИ